





**Alfons Haar**

**Tabelle A7: Bedeutung der Fehlermeldungen**

<b>Fehler- meldung</b>	<b>Bedeutung</b>
1	Versorgungsspannung : Unterbrechung / Ausfall
2	Watchdog-Fehler
3	Opcode-Fehler
10	Drucker-Anmeldung : Timeout
11	ACK erwartet auf ENQ
12	Fehler BPZ, Parity, Framing, Break
13	Leitungsunterbrechung, Drucker ausgeschaltet
14	Datenkollision
15	Drucker nicht ansprechbar (CL-Bus)
20	Drucker-Datenausgabe : Timeout
21	ACK erwartet auf ENQ
22	Fehler BPZ, Parity, Framing, Break
23	Leitungsunterbrechung
24	Datenkollision
25	Drucker nicht mehr ansprechbar (CL-Bus)
30	Drucker-Abmeldung : Timeout
31	ACK erwartet auf ENQ
33	Fehler BPZ, Parity, Framing, Break
32	Leitungsunterbrechung
34	Datenkollision
35	Drucker nicht mehr ansprechbar (CL-Bus)
50	Erfolgreiche Sendung
51	Host hat den ELZ abgewiesen
52	Timeout vom Host
53	Leitung ist unterbrochen
54	Fehlerhaftes Datenformat vom Host
59	Falsche Programmversion (Host / PC / GSC)
60	Fehler beim Leerblasen (nur PreciMA)
61	Parallelanzeige wurde unterbrochen
62	Überlappung zwischen Beleg-, Null- und Rechnungsdruck
63	Kleinste Meßmenge unterschritten
64	Falsche Drehrichtung des Impulsgebers
65	Temperaturänderung zu schnell
66	Produkttemperatur zu niedrig
67	Produkttemperatur zu hoch
68	Keine freigegebene Produkt-Nr.
69	Kein Kalibrierfaktor-Volumen eingegeben

Fortsetzung Tabelle A7: Bedeutung der Fehlermeldungen nächste Seite

Fortsetzung Tabelle A7: Bedeutung der Fehlermeldungen

Fehler- meldung	Bedeutung
73	Überlauf im Impulsgenerator durch zu hohe Zählfrequenz
74	Temperaturmessung defekt
75	Impulsgeber zul. Anzahl Fehlimpulse überschritten
76	Impulsgeber Phasenfehler (löschen mit Code / Schlüssel  9  )
77	Impulsgeber Initiator 2 defekt
78	Impulsgeber Initiator 1 defekt
79	Zu hohe Zählfrequenz
85	Dynamischer Datenfehler während der Abgabe
86	Reportdaten fehlerhaft
87	Daten im RAM fehlerhaft
88	Daten im EEPROM fehlerhaft
89	Batterie für Datensicherung leer
90	RAM-Test OK
91	RAM-Test Fehler
92	ROM-Test Fehler
96	Display Segment fehlerhaft
97	Impulsgeber Spannungsversorgung fehlerhaft
98	Datensicherung oder EEPROM fehlerhaft
99	Datentabellen im ROM fehlerhaft